







Kabelumbau-Stromwandler

KBU 23	Primärleiter Wandlerbreite		20 x 30 mm 93 mm
KBU 58	Primärleiter Wandlerbreite		50 x 80 mm 125 mm
KBU 812	Primärleiter Wandlerbreite		80 x 120 mm 155 mm
KBU 816	Primärleiter Wandlerbreite		80 x 160 mm 195 mm

KBU 23

Kabelumbau-Stromwandler



Sekundärstrom		5A		1A	
Primär-Strom A	Bem.-Leist. VA	Genauigkeitsklasse		Genauigkeitsklasse	
		1	0,5	1	0,5
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
100	1,25	80041		80241	
150	1,5	80042		80242	
200	1,5	80043		80243	
250	1,5	80044		80244	
300	1,5		80035		80235
	3,75	80045		80245	
400	2,5		80036		80236
	5	80046		80246	





KBU 58

Sekundärstrom		5A		1A	
Primär-Strom A	Bem.-Leist. VA	Genauigkeitsklasse		Genauigkeitsklasse	
		1	0,5	1	0,5
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
250	1		80051		80251
	1,5	80061		80261	
300	1,5		80052		80252
	2,5	80062		80262	
400	1,5		80053		80253
	2,5	80063		80263	
500	2,5		80054		80254
	5	80064		80264	
600	2,5		80055		80255
	5	80065		80265	
750	2,5		80056		80256
	5	80066		80266	
800	2,5		80057		80257
	7,5	80067		80267	
1000	5		80058		80258
	10	80068		80268	

Typ	KBU 23	KBU 58
A	93	125
B	106	158
C/C1	34/58	34/58
D	20	50
E	30	80
Gewicht	0,85 kg	1,08 kg

KBU 812

Kabelumbau-Stromwandler



Typ	KBU 812	KBU 816
A	155	195
B	198	243
C/C1	34/58	64/79
D	80	80
E	120	160
Gewicht	1,32 kg	3,78 kg

Sekundärstrom		5A		1A	
Primär-Strom A	Bem.-Leist. VA	Genauigkeitsklasse		Genauigkeitsklasse	
		1	0,5	1	0,5
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
250	1		80071		80271
	1,5	80091		80291	
300	1,5		80072		80272
	2,5	80092		80292	
400	1,5		80073		80273
	2,5	80093		80293	
500	2,5		80074		80274
	5	80094		80294	
600	2,5		80075		80275
	5	80095		80295	
750	2,5		80076		80276
	5	80096		80296	
800	2,5		80077		80277
	7,5	80097		80297	
1000	5		80078		80278
	10	80098		80298	
1200	5		80079		80279
	10	80099		80299	
1250	7,5		80080		80280
	15	80100		80300	
1500	7,5		80081		80281
	15	80101		80301	

KBU 816

Sekundärstrom		5A		1A	
Primär-Strom A	Bem.-Leist. VA	Genauigkeitsklasse		Genauigkeitsklasse	
		1	0,5	1	0,5
		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1000	10	80140	80110	80340	80310
	15	80141		80341	
1200	10	80142	80111	80342	80311
	15	80143		80343	
1500	10	80144	80112	80344	80312
	15	80145	80113	80345	80313
1600	10	80146	80114	80346	80314
	15	80147	80115	80347	80315
2000	10	80148	80116	80348	80316
	15	80149	80117	80349	80317
2500	10	80150	80119	80350	80319
	15	80151	80120	80351	80320
3000	15	80152	80122	80352	80322
	30	80153		80353	
4000	15	80154	80123	80354	80323
	30	80155	80124	80355	80324
5000	15	80156	80125	80356	80325
	30	80157	80126	80357	80326



MBS

Summenstromwandler (KSU, SUSK)

Summation Current Transformers (KSU, SUSK)

www.mbs-stromwandler.de